



Autoswitch 2:1 - 2 ports VGA et audio stéréo avec télécommande

No.: 32586

Commutez entre 2 signaux audio-vidéo via une télécommande!

Description

Ce commutateur audio-vidéo 2 entrées/1 sortie est idéalement conçu pour les présentations, au bureau, en salle de conférence.

- Commute automatiquement sur le signal VGA actif (le 1er utilisé)
- Supporte les plus hautes résolutions VGA: jusqu'à 1900x1200
- Conçu pour les écrans classiques à tubes cathodiques ou les écrans plats modernes et projecteurs
- Commutation électronique, avec réamplification du signal, évite les pertes de qualité rencontrées avec les commutateurs mécaniques.
- Base magnétique

Détails techniques

Caractéristiques techniques:

- Permet la commutation entre 2 sources VGA et audio stéréo
- Fonctions de commutation:
 - Automatique (commute sur l'entrée VGA active, commute sur la première entrée active, commute si une entrée n'est plus active)
 - Bouton de commutation sur la télécommande filaire; câble de 1,4m - peut être rallongé avec du câble PS/2, jusqu'à 50m
- Pour tous les boîtiers avec prise VGA, tels que projecteurs, écrans, notebooks, ordinateurs portables, etc.
- Supporte toutes les résolutions VGA, jusqu'à 1900x1200
- Supporte l'identification de moniteur DDC
- Supporte jusqu'à 50m de longueur de câble (avec les câbles LINDY Premium Gold VGA ou Jack 3,5mm stéréo Premium)
- Statut des ports, via des LED sur le commutateur
- Télécommande filaire pour une commutation confortable
- Plug & Play
- Aucune alimentation nécessaire - alimenté directement par les prises VGA
- Connecteurs:
 - Entrées: 2x HD-15 femelles & 2x Jack 3,5mm stéréo femelles
 - Sortie: 1x HD-15 femelle & 3,5mm stéréo femelle

- Télécommande: MD-6 (PS/2) femelle
- Prise femelle pour une alimentation optionnelle, 5VDC régulé N°Art.73820

- Dimensions (LxPxH): 13,5 x 6 x 3 cm
- Poids: environ 120g (sans la télécommande et sans l'emballage)

© LINDY 2019