



Switch de présentation multi AV vers HDMI, 3 ports

No.: 38272

Pour le raccordement de diverses sources AV à un écrans ou vidéo projecteur HDMI/DVI, avec commutation automatique - idéal pour salles de conférences

Description

- Commutateur vidéo multi-interfaces pour connecter divers appareils source à un écran ou projecteur HDMI - idéal pour les installations de présentation, de conférence et d'éducation
- Prise en charge de la conversion directe (sans mise à l'échelle) de DisplayPort et VGA avec Audio vers HDMI
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K Ultra HD 3840 x 2160p 60Hz, compatible HDCP 2.2
- Commutation facile par IR, bouton-poussoir et détection automatique
- Garantie 2 ans

Conçu pour connecter des appareils à sources multiples avec un équipement d'affichage HDMI, ce commutateur de présentation dispose d'entrées DisplayPort, HDMI et VGA, qui sont directement converties en HDMI à des résolutions jusqu'à 4K Ultra HD, sans mise à l'échelle. En plus de la prise en charge des résolutions 4K Ultra HD, le commutateur prend également en charge les signaux protégés HDCP 2.2 et les signaux audio DTS et Dolby Digital, ce qui le rend compatible avec les applications PC et AV.

La commutation entre les appareils source connectés peut être effectuée à l'aide de la fonction de détection automatique du commutateur qui bascule automatiquement sur un appareil nouvellement connecté ou mis sous tension, via les boutons poussoirs du panneau avant ou en utilisant la télécommande IR fournie. Des codes IR sont également fournis pour permettre l'intégration du commutateur dans une installation AV plus grande. Le commutateur est fourni avec des supports de montage qui permettent de l'installer facilement en fonction de l'environnement d'installation.

Le commutateur de présentation est un complément idéal à toute salle de réunion, de conférence, ou auditorium. Pour plus de flexibilité, le commutateur peut être utilisé avec la gamme de d'extensions HDMI de LINDY, pour atteindre les écrans et projecteurs distants.

Remarque : L'utilisation de la fonction de commutation à détection automatique avec l'entrée DisplayPort nécessite l'utilisation du câble DisplayPort 20 broches connecté entre le PC source ou l'ordinateur portable et le commutateur."

Détails techniques

Avec entrées DisplayPort, HDMI et VGA, qui sont automatiquement converties en HDMI pour une utilisation avec écrans

ou vidéo projecteurs, ce switch de présentation est idéalement utilisé dans les salles de conférences ou auditorium. Pour encore plus de souplesse, le switch de présentation peut être raccordé à des écrans ou vidéo projecteurs distants à l'aide d'extender de la gamme LINDY.

Contenu de l'emballage

- Switch de présentation DP/HDMI/VGA vers HDMI
- Télécommande IR avec pile 1 x CR2025
- Alimentation multi-pays avec 4 adaptateurs secteur (EURO, UK, US, AUS/CN)
- Câble spécial DisplayPort 2m (toutes broches connectées)*
- 2x équerre de montage
- Manuel multilingue

Détails Techniques

- Entrées: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA + jack 3,5mm audio
- Sortie: 1 x HDMI
- Prise en charge des taux de données jusqu'à 18 Gbit/s / bande passante 600 MHz
- Prise en charge CEC: -
- Résolutions prises en charge:
 - HDMI / DisplayPort jusqu'à UHD 4K 3840x2160p 60Hz 4:4:4 8 bit
 - VGA jusqu'à 1920x1200p 60Hz RGB
- Bypass audio numérique (Digital Audio Pass-through), prise en charge des formats Dolby, DTS et PCM
- Compatible HDCP 2.2
- Commutation des trois entrées via télécommande IR, bouton sur le boîtier et fonction Autoswitching *
- Température de fonctionnement: 0⁰C – 40⁰C
- Température de stockage: -20⁰C – 60⁰C
- Humidité relative: 0 – 60% RH (non condensée)
- Dimensions : 15,5 x 7,2 x 2,5 cm (LxlxH)
- Poids: 0.38kg (Switch), 0,75kg avec emballage

* N'utilisez que le câble spécial DisplayPort fourni avec ce switch de présentation, un câble de raccordement normal peut entraîner des dysfonctionnements !